

奥州市文化会館(2ホール)大ホール音響設備概要 ※平成28年4月1日現在

固定設備

名称	型式	メーカー	数量	仕様
音響調整卓	CL5	YAMAHA	1台	MONO IN 72回路 STEREO IN 8系統 MIX OUT 24回路 MATRIX OUT 8回路
入出力BOX	Rio3224-D	"	1"	音響室固定
	Rio1608-D	"	1"	下手袖固定
	Rio1608-D	"	1"	大ホール内移動用
三点吊マイク装置 (使用マイク)		HYFAX	1"	電動
	CMS-2	SANKEN	1"	
エレベーターマイク装置 (使用マイク)	OE-401MP	HYFAX	1"	油圧式
	C-38B	SONY	1"	
エアモニターマイク装置 (使用マイク)	RE10	Electro Voice	2本	防振取付金具付
影アナウンス装置 (使用マイク)	TOR-ANN	HYFAX	1台	フェーダーボックス
	MD-441U	ZENNHEISER	1本	
ワイヤレスマイク装置 受信機 送信機(ハンド型) 送信機(タイピン型)	UR4D-ABJ	SHURE	3台	6波対応
	UR2/SM58-JBX	"	6本	800MHz B帯 ミュートSW付き
	UR1-JBX/WL51B	"	6本	800MHz B帯
CF/SD/CDレコーダー	SS-CDR200	TASCAM	2台	
CD/MDプレーヤー	MD-CD1B MKIII	"	2"	
プロセニアムスピーカー		Electro Voice	1組	高域 I HP640+DH2A ×4 高域 II HP940+DH2A ×1 低域 TL606DX型 ×2
サイドスピーカー		"	2組	高域 I HP640+DH2A ×1 高域 II HP940+DH2A ×1 低域 TL606DX型 ×1
固定はね返りスピーカー	FR12-2	"	2台	2WAY
ステージフロントスピーカー	PRO-8A	"	5"	20cm全帯域
後部補助スピーカー	PRO-8A	"	12"	1階席 7台 2階席 5台
ウォールスピーカー	S-80	"	13"	2WAY
シーリングスピーカー	FR12-2	"	4"	"
楽屋天井埋込スピーカー	SBX-803B	ビクター	12"	16cm全帯域
ホワイエ天井埋込スピーカー	"	"	20"	"
運営系スピーカー	201MM	BOSE	2"	調光室、映写室 各1台
	SBX-803B	ビクター	3"	舞台裏通路
	SBW-110	"	3"	上手袖、上下花道溜り 各1台
インカム装置(有線)	SB-704	Clear-Com	1"	親機 I 下手袖
	SB-412A	"	1"	親機 II 下手袖
	KB-702	"	5"	子機 I 壁付型
	KB-702+V-BOX	"	2"	子機 II スピーカーステーション
	RS-701	"	6"	子機 III ベルトパック
インカム装置(無線)	CM-222	"	1"	親機 下手袖に設置
	CP-222	"	5"	子機
楽屋呼出し装置		HYFAX	1式	楽屋、楽屋事務室、楽屋廊下 楽屋便所、リハーサル室

電源設備

上手袖	単相3線 20kw	C型コンセント 8口、平行コンセント 16口
下手袖	単相3線 20kw	C型コンセント 8口、平行コンセント 16口
客席コネクタ-盤	4kw	平行コンセント 6口

マイク回路

経路	回路数	仕様	
音響室 ~	舞台監督架	16回路	Rio1608-D
	上手袖コネクタ-盤	32回路	マルチ(FK37-32S)×1,マルチ+XLR×1
	下手袖コネクタ-盤	32回路	マルチ(FK37-32S)×1,マルチ+XLR×1
	舞台床上手	4回路	
	舞台床上手	16回路	マルチ(FK37-32S)×1
	舞台床下手	4回路	
	舞台床下手	16回路	マルチ(FK37-32S)×1
	舞台床前	4回路	
	1階客席	8回路	
	2階客席	6回路	
	調光室	2回路	
	映写室	4回路	
	リハーサル室	2回路	
	シーリング室	2回路	
	スポット室	2回路	
	スノコ	4回路	
オケピット床 ~	上手袖コネクタ-盤	16回路	マルチ(FK37-32S)×1
	下手袖コネクタ-盤	16回路	マルチ(FK37-32S)×1
客席コネクタ-盤 ~	上手袖コネクタ-盤	48回路	マルチ(FK37-32S)×3
	下手袖コネクタ-盤	48回路	マルチ(FK37-32S)×3
	音響室	4回路	XLR
上手袖コネクタ-盤 ~	下手袖コネクタ-盤	16回路	マルチ(FK37-32S)×1

スピーカー回路

配線先	回路数	仕様
上手袖コネクタ-盤	6回路	XLR4-31
下手袖コネクタ-盤	6回路	XLR4-31
舞台床 上手	2回路	XLR4-31
舞台床 下手	2回路	XLR4-31
舞台床 中央 前	2回路	XLR4-31
舞台床 中央 奥	2回路	XLR4-31
ホリゾン 奥	2回路	XLR4-31
スノコ	2回路	XLR4-31